

Carissimo Gianluca come promesso ti mando un'ulteriore mail su come ho dovuto settare la radio appena citata. Una volta capito qual è l'equalizzazione più consona per la propria timbrica si entra nel menù fino a far apparire le voci che partono dal n.100 e finiscono al 108.

Sono suddivisi in tre sotto-menù ovvero

PE1 (toni bassi da 101 a 103),

PE2 (toni medi da 103 a 105) e per finire

PE3 (toni alti da 106 a 108). Io personalmente ho dovuto agire sulla voce PE3 quella dei toni alti per renderla fedele il più possibile.

Bisogna sapere che all'interno di ogni PE1, PE2, PE3 ci sono per ogni singola voce ben 3 sotto menù che appaiono tenendo premuta la rotella che normalmente fa l'escursione del DSP. I 3 sotto menù si ripetono per i tre toni e vengono chiamati così: Freq, BW e level.

Il freq serve per aumentare o diminuire In HZ il taglio desiderato,

il BW ne accentua a secondo come lo si regola la presenza del taglio deciso e

il level lo dice la parola stessa imposta il livello.

Io agendo sugli alti (PE3) ho fatto le seguenti variazioni. N 106 (freq) taglio a 2100HZ, n.107 (BW) 2 e per finire n.108 (level) a +8.

Il PE1 e PE2 in off, ricordo che per la corretta equalizzazione è bene far lavorare solo un taglio es. o solo i bassi o solo i medi o solo gli alti, non farli lavorare tutti insieme altrimenti arrivano troppi tagli al processore interno della radio e lei non capendo su che tonalità agire si "ubriaca" alterando la qualità della propria radio.

Finito il discorso equalizzazione si passa poi al menù 064.

Esso lavora sulla rotondità della modulazione e si trovano i seguenti tagli: 1-30 (da 100 a 3000Hz), 1-29 (da 100 a 2900Hz), 2-28 (da 200 a 2800Hz), 3-27 (da 300 a 2700Hz) e si finisce con 4-26 (da 400 a 2600Hz). Per il sottoscritto il valore più giusto è 1-29. Infine ho abbinato il microfono MD100 e ho tenuto i 3 selettori posti al disotto del micro in questione in posizione off.

Spero di esserti stato d'aiuto un cordiale saluto per te e la tua famiglia, estendendo i miei saluti a tutti gli amici RGK .A presto in radio 73' e buoni collegamenti 1NL025 Lorenzo

Grazie Lorenzo