

Polmar DB-32 Modifica espansione di frequenza

- 1) spegnere la radio
- 2) tenere premuto menu e contemporaneamente accendere la radio verrà visualizzata la scritta reset
- 3)rilasciare il tasto menu
- 4) premere una volta il tasto menù verrà visualizzata la scritta VFO
- 5) premere due volte il tasto up verrà visualizzata la scritta band
- 6)premere una volta il tasto menu verrà visualizzata la scritta pswd
- 7) premere i tasti 5858 verrà visualizzata la scritta band1 144-146
- 8)impostare i nuovi limiti di frequenza e poi premere il tasto menu per confermare
- 9) per impostare i limiti in uhf procedere dal numero 1 al 7 poi premere up per visualizzare band2 430 440
- 10)impostare i nuovi limiti e confermare con menu